

# U2

## Terminal Wearable

- Solution professionnelle "mains libres" plus légère et moins encombrante
- Ecran 4" industriel, avec mode multi touch et gants
- Module Bluetooth à faible consommation d'énergie, appairage avec des ring scanners (SR5600), des écouteurs, des imprimantes et des lecteurs RFID.
- Connecteur POGO pour un chargement et un transfert de données optimisés
- Batterie longue durée de 2600mAh



Caméra 8MP



2600mAh



Ecran couleur 4"




4G

# U2 Terminal Wearable


## SPECIFICATIONS


# UROVO


 **Processeur**  
Quad-core 2.0GHz

 **O.S.**  
Android 10 GMS

 **Mémoire**  
RAM: 2GB  
ROM: 16GB

 **Ecran**  
4.0" 800x480px


 **Dalle Tactile**  
Ultra sensible  
Multi-touch  
Mode gants et doigts mouillés


 **Dimensions**  
118 x 91 x 18 mm


 **Poids**  
275g


 **Batterie**  
3.7V 2600mAh


 **Audio**  
Microphone  
Haut-parleur

 **Scanner**  
Compatible avec tous les  
rings scanner 1D/2D


 **Caméra**  
8MP auto focus  
avec flash


 **Boutons**  
Bouton d'alimentation  
Boutons Menu, Accueil, Retour  
Boutons F1 & F2


 **Bluetooth**  
Bluetooth 5.0  
BR/EDR  
BLE

 **Wi-Fi**  
2.4G/5G  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac

 **WWAN**  
4G/ 3G/ 2G

 **GPS**  
GPS, A-GPS  
BEIDOU, GLONASS  
Galileo

 **Protection**  
IP65  
Résistance aux chutes 1.5m

 **Environnement**  
Temp. Fonctionnement: -10°C à +50°C  
Temp. Stockage: -40°C à +70°C

 GROUPE  
**ACCÈS**  
DIFFUSION

**Paris et Région Nord**  
agence-nord@accesdiffusion.fr  
T +33 (0)1.39.302.045

**Lyon et Région Sud**  
agence-sud@accesdiffusion.fr  
T +33 (0)4.75.657.756

Urovo Technology Co., Ltd.

- Tel: 86 755-22673926
- Website: en.urovo.com
- E-mail: urovo@urovo.com
- Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong

Version 1.4